

Nosilna cev s konzolo ATP-1827/05 je oblikovana za hitro in lahko namestitev "center-fed" VHF/UHF mobilnih antene v taktičnem in stacionarnem okolju. Nosilna cev je narejena iz aluminijaste cevi premera 40 mm z zgornjim in spodnjim vložkom izdelanega iz bruniranega nerjavečega jekla. Spodnji vložek vsebuje N ženski koaksialni konektor za priklop koaksialnega kabla. Nosilna cev ima pritrjeno posebno pritrdilno konzolo, ki omogoča namestitev antene na cev maksimalnega premera 60 mm. ATP-1827/05 je barvan s črno dvo-komponentno UV obstojno PU barvo.

<b>ELEKTRIČNE LAST.</b>	
Frekvenčno področje	20 - 6000 MHz
Impedanca	50 ohm
Maksimalna moč	500 W (20 MHz) .... 100 W (6000 MHz) CW
Konektor	N ženski
<b>MEHANSKE LAST.</b>	
Višina	250 mm
Teža	2.4 kg
Premer	40 mm
Temperaturno pod. - uporaba	-50 ... +55C
Temperaturno pod. - skladiščenje	-55 ... +75C
Barva	Črna

**KOMPATIBILEN Z:**

- AD-18/E Rev. A
- AD-18/E-HP
- AD-18/F Rev. A
- AD-18/F-HP
- AD-18/H-1318 Rev. A
- AD-18/H-1318-HP



# ATP-1827/05

Vertikalna/Vertikalna pritrditev:

Vertikalna/Horizontalna pritrditev:

